

220V LED 調光開關之使用注意事項

- 旋鈕在最小位置(最暗處)的狀態下按壓開關時、仍有可能會瞬間變亮。
- 停電復歸時仍有可能會瞬間點燈。
- 因LED照明器具或LED燈泡的不同、按壓開關後至點燈為止仍有可能需要等待時間。
- 調光後的亮度會因LED照明器具或LED燈泡的不同有所差異。
- 在以下狀況時請重新設定「下限照度設定鈕」的亮度範圍
 - ① 更換LED照明器具或LED燈泡後，燈光閃爍時
 - ② 長時間使用後，發生燈光不穩定或閃爍時
- 調光器調暗的狀態下，使用吹風機、冷氣機、電子微波爐等時、燈具可能因電壓下降等原因產生熄燈或變暗等情況。
- 使用周圍溫度：-10～40℃

關於調光可能型LED負載(LED照明器具及LED燈泡)之選定

- 請使用下記「調光可能型的LED負載」。
- 請避免使用無記載的他廠牌LED 負載。
- ・ 若使用的話、有可能會導致無法調光、閃爍等異常現象。
 - ・ 有關是否可以接續無記載的他廠牌LED照明器具、LED燈泡，請與照明器具廠商及燈泡廠商確認。

對象商品				
品 號		WTDF57026 WTAF57026CH WTGF57026H		
額 定		1.2 A 220 V AC		
類 別	廠 牌	型 號	額定電力	接續台數
燈泡型 (E27燈座)	飛利浦Philips	PH-93044 ※	7.5 W	3燈～7燈
	飛利浦Philips	MASTER LED bulb D 12-60W E27 827 A60	12 W	1燈～8燈
	麗 元 Bltc	PAR30 (BLS3027W-CVW111H2DM2)	13.5 W	1燈～2燈
	麗 元 Bltc	PAR38 (BLS3827W-CVW114H2DM2)	18 W	1燈～3燈

- ※ 1. 燈泡使用溫度請參考廠商規定。
2. 使用時若受到變頻雜訊影響產生燈泡閃爍時，可使用WNF9986(0.1μF)與調光開關並聯。
3. 施工與使用前請先確認是否有噪音情況，相關建議事項請參閱上表。
(避免使用在寢室或床邊)